

推荐老人 / 小孩使用

日常通话 / 紧急呼救



使用说明书 V1.0

# 4G 智能 | 通话宝

## 一、产品简介

4G 智能通话宝是具有 4G 和 GPRS（移动、联通、电信）通讯功能的物联网 4 键紧急呼叫器，内置 4G 通讯模块，LED 指示灯，拾音器、扬声器、时尚型外观，超薄设计，可挂脖或随身携带。

## 二、功能说明

主要应用于各独居老人，小孩，学生等简易型应急通讯。支持电话双向语音对讲、一键紧急报警求助等功能，支持 1 个 SOS 紧急报警按钮，3 个亲情呼叫按钮。支持 PC 软件统一管理，统一接警，支持 APP/ 微接警等功能。支持小程序设置电话号码等功能。支持播报北京时间，防骚扰电话拦截，备忘录定时语音播报，音量大小调节等功能。

1

## 三、产品示意图



图1



图2



图3

2

3

### (一)、设备状态灯

#### 1) 红色 LED 灯

快闪：设备异常：1 未插入 SIM 卡  
2 与平台通讯失败

常亮：开机启动中

慢闪（两秒）：通话、拨号、来电

灭：设备正常运行


#### 2) 绿色 LED 灯

闪：电池低电（语音播报：电池电量低）  
灭：电量正常

### (二)、充电指示灯

#### 1) 红色 LED 灯：充电中

#### 2) 绿色 LED 灯：充电完成



充电指示灯

## 三、技术参数

产品名称	4G 智能通话宝（可挂绳、手持）
SOS 按键	1 个
亲情按键	3 个
紧急号码	5 个
亲情号码	3 个
工作温度	-10℃ --70℃
工作湿度	5~95%RH
输入电压	5V DC/1A
工作电流	80mA
电池容量	900mAh
待机电流	3mA
待机时间	10-15 天
产品尺寸	110x45x24mm（长 x 宽 x 厚）
使用场合	老人或小孩紧急呼叫
配套设备	挂绳、取卡器、电源
参数设置	物联网小程序
主要功能	SOS 紧急报警，亲情呼叫、备忘录语音提醒、喇叭音量调节、骚扰电话拦截、北京时间播报、物联网平台管理、微信小程序管理
外壳材质	塑料 + 硅胶
充电接口	Type-C
充电时间	3-5 小时

4

5

## 四、开机使用说明

- (一) 在设备的侧面先插好手机卡  
(如图1, 缺口朝内, 芯片朝上)
  - (二) 用取卡针长按开机键2-3秒, 设备亮灯, 松手。
  - (三) 等待5秒, 语音播报: 设备开机, 卡已连接, 连接平台成功
- 注: 若设备没电关机, 充电时自动开机。**

## 五、按键功能介绍

### (一)、SOS 紧急按钮

- 1) 紧急呼叫: 短按一下“SOS”按钮  
(与此同时平台将推送报警信息)

**注: 未设置紧急号码时, 语音播报: 未设置紧急号码。**

### (二) 1、2、3 亲情按钮

#### 1) 亲情 1 按钮:

- 短按按钮: 呼叫亲情号码 1
- 长按按钮, 语音播报: 北京时间  
(联网模式, 时间实时更新)

#### 2) 亲情 2 按钮:

- 短按按钮: 呼叫亲情号码 2
- 长按按钮, 语音播报: 电话列表

#### 3) 亲情 3 按钮:

- 短按按钮: 呼叫亲情号码 3
- 长按按钮, 语音播报: 备忘录列表

**注: 未设置亲情号码时, 语音播报: 未设置亲情号码, 呼叫失败;**

接听/挂机: 短按任意键可进行操作



6

7

## 五、云联网平台使用方法

(请在联网模式下使用该功能)

### (一) 关注公众号

(微信扫描下方二维码/搜索“物联网Alarm”)



8

### (四) 备忘录视频二维码



10

### (二) 添加“4G 紧急呼叫器”设备演示视频二维码



### (三) 小程序添加号码 / 删除号码视频二维码



9

## 六、小程序功能操作演示视频二维码



11